

Durch die Eingabe der nachfolgend aufgeführten Tastenkombinationen an Ihrem Telefon können Sie die entsprechenden Leistungsmerkmale Ihres ERZNET-Telefonanschlusses aktivieren oder deaktivieren.

Bei einer Fritzbox \*# vorwählen, damit die Dienstmerkmale durchgereicht werden.

## 1. Rufnummernübermittlung und Anzeige

Ist generell im Telefon voreingestellt.

## 2. Rufnummernunterdrückung

Permanente Unterdrückung: \*311  
Wieder zuschalten: \*310

## 3. Anrufe mit Unterdrückter Rufnummer abweisen

Aktivieren: \*301  
Deaktivieren: \*300  
Status: \*309

## 4. Nicht stören Modus

Aktivieren: \*261  
Deaktivieren: \*260  
Status: \*269

## 5. Anrufweiterleitung

Aktivieren sofort: \*211 und Zielrufnummer  
Aktivieren nach x Sekunden: \*611 und Zielrufnummer \*Sekunden  
Aktivieren bei Besetzt: \*671 und Zielrufnummer  
Deaktivieren sofort: \*210  
Deaktivieren nach x Sekunden: \*610  
Deaktivieren bei Besetzt: \*670  
Status sofort: \*219  
Status nach x Sekunden: \*619  
Status bei besetzt: \*679

## 6. Rückfrage/Makeln und Anklopfen/Halten

Anklopfen/Makeln/Rücksprache aktivieren: \*431  
Deaktivieren: \*430  
Anklopfen ablehnen: R0  
Halten: R2 (für zweite Verbindung)  
Makeln: R2 (zurück zur ersten Verbindung)  
Rückfragen: R und Zielrufnummer  
Aktive Verbindung beenden: R1